

Beolina 3 karos növénynevelő LED lámpa

Használati útmutató

Műszaki adatok:

Fogyasztás: 12W

Fényerő: 600lm

Feszültség: USB 5V DC, 2.5A (a tápegység **nem** része a csomagnak)

LED típus: SMD5730

LED-ek száma: 60db (39 piros, 21 kék)

Színhőmérséklet: kék, piros, lila

Hullámhossz: piros 645-655nm / kék 460-465nm

Dimmelhető: igen (9 fokozat)

IP védetség: IP44

Anyaga: ABS műanyag + fém

Energiaosztály: A

Tanúsítványok: CE & ROHS

Élettartam: 50.000 óra

Méret: 11 x 8 x 64 cm

Csomag tartalma:

1db növénynevelő lámpa

Működése:

A lámpa 3 féle színt tud előállítani. Mindegyiket máshogyan hasznosítják a növények. Az interneten (is) nagyon sok szakirodalom érhető el, de röviden ezt érdemes tudni:

- piros: csírázás, szár növekedés, levelezés, virágzás és gyümölcsözés
 - kék: a szárok növekedésének a kontrollálása, levélvastagság növelése, növénytömeg növelése
 - lila: a piros és kék fény együttesen gyorsítja a növények növekedését, erősödését
- Javasolt távolság 30-120 cm.

Ezen lámpák fényerejét 9 lépésben lehet szabályozni, igazodva a növény igényeihez.

A többfunkciós kontroller működése:

1. Ki/be kapcsoló gomb: rövid megnyomásával tudjuk ki/be kapcsolni lámpát

2. Időzítő gomb: használatával tudjuk automatán kikapcsolatni a világítást. Három előre beállított időtartam érhető el. A gomb rövid megnyomásával tudunk váltani a 3 óra, 9 óra és 12 óra időzítő között. Az időzített kikapcsolás a gomb megnyomásától indul!

Ha nem változtatunk a beállításokon, akkor az időzítés 24 óránként magától újra indul.

3. Színváltó gomb: rövid megnyomásával válthatunk a csak piros, csak kék és a lila között

4. Fényerőszabályzó gomb: a +- gomb rövid nyomogatásával 9 lépésben állíthatjuk a lámpa fényerejét

Garancia: 1 év

A nem rendeltetésszerű használat garanciavesztéssel jár.

Időzített be/ki kapcsolás

Amikor távol vagyunk, a lámpa magától is be/ki kapcsolhat a beállított időtartamra.



Beállítása:

A lámpa bekapcsolt állapotában a gomb többszöri megnyomásával választható, hogy 3/9/12 óra múlva kapcsoljon ki magától a lámpa.

A gomb 4. megnyomására az időzítő funkció leáll.

24 órás ciklus:

Amíg az időzítő aktív, addig a be/ki kapcsolási ciklus minden nap megismétlődik automatikusan



www.beolina.hu