

## Beolina 2 karos növénynevelő LED lámpa

### Használati útmutató

#### Műszaki adatok:

Fogyasztás: 8W  
Fényerő: 400lm  
Feszültség: USB 5V DC, 2A (a tápegység **nem** része a csomagnak)  
LED típus: SMD5730  
LED-ek száma: 40db (26 piros, 14 kék)  
Színhőmérséklet: kék, piros, lila  
Hullámhossz: piros 645-655nm / kék 460-465nm  
**Dimmelhető: igen** (9 fokozat)  
IP védettség: IP44  
Anyaga: ABS műanyag + fém  
Energiaosztály: A  
Tanúsítványok: CE & ROHS  
Élettartam: 50.000 óra  
Méret: 11 x 8 x 64 cm

#### Csomag tartalma:

1db növénynevelő lámpa

#### Működése:

A lámpa 3 féle színt tud előállítani. Mindegyiket máshogyan hasznosítják a növények. Az interneten (is) nagyon sok szakirodalom érhető el, de röviden ezt érdemes tudni:

- piros: csírázás, szár növekedés, levelezés, virágzás és gyümölcsözés
  - kék: a szárok növekedésének a kontrollálása, levélvastagság növelése, növénytömeg növelése
  - lila: a piros és kék fény együttesen gyorsítja a növények növekedését, erősödését
- Javasolt távolság 30-120 cm.

Ezen lámpák fényerejét 9 lépésben lehet szabályozni, igazodva a növény igényeihez.

#### A többfunkciós kontroller működése:

- 1. Ki/be kapcsoló gomb:** rövid megnyomásával tudjuk ki/be kapcsolni lámpát
- 2. Időzítő gomb:** használatával tudjuk automatán kikapcsoltatni a világítást. Három előre beállított időtartam érhető el. A gomb rövid megnyomásával tudunk váltani a 3 óra, 9 óra és 12 óra időzítő között. Az időzített kikapcsolás a gomb megnyomásától indul!  
Ha nem változtatunk a beállításokon, akkor az időzítés 24 óránként magától újra indul.
- 3. Színváltó gomb:** rövid megnyomásával válthatunk a csak piros, csak kék és a lila között
- 4. Fényerőszabályzó gomb:** a +- gomb rövid nyomogatásával 9 lépésben állíthatjuk a lámpa fényerejét

#### Garancia: 1 év

A nem rendeltetésszerű használat garanciavesztéssel jár.

#### Időzített be/ki kapcsolás

Amikor távol vagyunk, a lámpa magától is be/ki kapcsolhat a beállított időtartamra.



[www.beolina.hu](http://www.beolina.hu)