

Beolina érintős háromszög modul, színes

Használati útmutató

Műszaki adatok:

Teljesítmény: 2,4W/db

Fényerő: 240lm/db

Feszültség: 12V DC (A tápegység **része** a csomagnak.)

LED típus: SMD5050

Színhőmérséklet: RGB

Dimmelhető: igen

IP védetség: IP20

Anyaga: ABS műanyag

Alakja: háromszög

Energiaosztály: A

Tanúsítványok: CE & ROHS

Élettartam: 50.000 óra

Méret: alap 15.3 x magasság 13.2 x vastagság 3cm

Csomag tartalma:

6db RGB háromszög LED modul

1db **12V** tápegység (**más termékekhez nem használható!**)

1db távirányító

USB lapocskák, rögzítő szemek, kétoldalú ragasztó lapok

FIGYELEM! A TÁPEGYSÉGBŐL 12V FESZÜLTÉG JÖN KI! ANNAK ELLENÉRE, HOGY USB CSATLAKOZÓVAL VÉGZŐDIK, SEMMILYEN MÁS USB-VEL MŰKÖDŐ ESZKÖZHŐZ NEM HASZNÁLHATÓ! VALAMINT MÁS ALAKÚ FALI LED MODUL (PL. HATSZÖG) SEM CSATLAKOZTATHATÓ HOZZÁ!

Összeszerelése/működése:

A csatlakozók segítségével a modulok könnyen összeszerelhetők a kívánt alakzatba.

Elég, csak az egyiket tápfeszültséggel ellátni, az fogja tovább adni az áramot a többi részére. Hátoldallal fölfelé gondosan rakjuk össze a kívánt formát, ügyelve arra, hogy az USB lapocskák érintkezői pontosan illeszkedjenek az aljzatba. Amikor ez megtörtént, akkor a rögzítő szemek segítségével stabilizáljuk az adott alakzatot. Az áramforrás csatlakoztatása után pár másodperc várakozás szükséges a használat előtt.

A hatszög felületének megérintésével (középen), átsimításával lehet színt váltani, egymástól függetlenül. Hosszú érintéssel tudjuk ki/be kapcsolni egyesével is a modulokat. A távirányítóval egyszerre lehet a modulokat vezérelni. Kreatív/egyedi színekombinációkat lehet kialakítani, mint pl. azt, hogy a modulok egy része színváltó üzemmódban van, de a többi egy állandó színnel világít.

Felragasztás előtt alaposan győződjünk meg róla, hogy minden jól kapcsolódik egymáshoz. Ha bizonytalan lenne valamelyik modul működése, cseréljessünk USB lapkát vagy forgassuk el a modult.

Több darab/nagyobb felület:

A dobozban 6db háromszög modul található. Ha a kívánt alakzathoz több darab szükséges, akkor a második doboz moduljait és tápegységét is fel kell használni.

Távirányító funkciói:

Ki/be kapcsoló gomb

Időzítő (30perc)

13 különböző színes gomb

Fényerő szabályzó (le/fel 4 lépésben)

Funkció gombok: villog/átúsztat/ugrás

Garancia: 1 év

A nem rendeltetésszerű használat garanciavesztéssel jár.



BEOLINA

www.beolina.hu